

Tehnički list za artikl: EV51610000

## Umetak digitalnog uklopnog sata, relejni

Relejna uklopna jedinica (EV51610000): za omske, induktivne i kapacitivne terete kao što su žarulje sa žarnom niti, štedne žarulje, halogene žarulje sa standardnim transformatorom, elektronski transformator, fluo svjetiljke. Maks. uklopna moć po kanalu: žarulje sa žarnom niti: 2200W, visokonaponske halogene žarulje: 2000W, niskonaponske halogene žarulje s klasičnim transformatorom: 500VA, elektronski trafo: 1050W, kapacitivni teret: 10A/140μF, štedne žarulje: 100VA, elektromotori: 1000VA.



### Tehnički podaci

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Neto duljina (mm)  | 70,00            |
| Neto širina (mm)   | 70,00            |
| Neto visina (mm)   | 35,00            |
| Neto masa (kg)     | 0,07             |
| Serijski broj      | VISIO 50         |
| Dizajn             | CUBIC<br>CLASSIC |
| Tip proizvoda      | Umetak           |
| Radni napon AC (V) | 230              |
| Tip priključka     | Terminal Block   |



## Tabela artikla

| OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KAT. BROJ  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Umetak digitalnog uklopnog sata, relejni<br>Relejna uklopna jedinica (EV51610000): za omske, induktivne i kapacitivne terete kao što su žarulje sa žarnom niti, štedne žarulje, halogene žarulje sa standardnim transformatorom, elektronski transformator, fluo svjetiljke. Maks. uklopna moć po kanalu: žarulje sa žarnom niti: 2200W, visokonaponske halogene žarulje: 2000W, niskonaponske halogene žarulje s klasičnim transformatorom: 500VA, elektronski trafo: 1050W, kapacitivni teret: 10A/140μF, štedne žarulje: 100VA, elektromotori: 1000VA. |            |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Pokrov digitalnog uklopnog sata EV51510000, bijeli<br>za kompletiranje sa VISIO S 55 DESIGN "CUBIC" okvir 1-struki EV105301-- , 2-struki EV105302-- , 3-struki EV105303-- ; sa VISIO S 50 DESIGN "CLASSIC" posebni okvir 55mm 1-struki EV105021-- , 2-struki EV105022-- ili 3-struki EV105023--                                                                                                                                                                                                                                                           | EV57540319 |