

Tehnički list za artikl: LID15623--

Ina-F MR16 Spot, GU10, 50W, IP20, crne b.

ugradna spot svjetiljka



Info o proizvodu

Dark Light Recessed MR16 spot with GU10 lampholder. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Dimabilno	Ovisi o žarulji Da
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Izvor svjetla	LED Retrofit MR16
inkl.rasvjetno tijelo	ne
Broj svjetiljki	1
Grlo	GU10
Snaga (W)	10
Radni napon AC (V)	100-240
Ulazni napon AC (V)	100-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	Ø 78

Tehnički podaci - nastavak

Ugradna dubina (mm)	150
Boja	crna
Materijal	Aluminij
Duljina (mm)	95
Širina (mm)	95
Visina (mm)	120
Promjer (mm)	92
Dodatni pribor	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16223--; LID 13106--
(DxŠxV) mm	95x95x30
ØxV mm	92x30
OTVOR mm	Ø 78

Mjerne skice: Ina-F MR16 Spot, GU10, 50W, IP20, crne b.



Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Ina-F MR16 Spot, GU10, 50W, IP20, crne b. ugradna spot svetiljka	LID15623
Dodatni pribor	
LED žarulje 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 230V 38° Suitable for high ambient temperature enclosed fittings; 25 LAMPS	LID17278
LED žarulje 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 230V 38° dim Suitable for high ambient temperature enclosed luminaires; 25 LAMPS	LID17279
LED žarulje 4W GU10 PAR16 300lm 3000K CRI90 3H 230V 60° dim. EM 3h, prilagođena samo za kontinuiran rad, nakon gašenja ili nestanka napajanja ostaje raditi 3h ili do pražnjenja baterije	LID17203
LED žarulje 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° 25 LAMPS	LID13226

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
LED žarulje 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° dim. dimabilna	LID14508
LED žarulje 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° Reflector lamp; 25 LAMPS	LID15671
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949
EM driver 3H MR16 LED modul 3W 3 230V IP20 0	LID16223
Panik modul za GU10 LED 3-8,5W 3h This kit will also operate with GU10 LED lamps suitable for 180V DC power supply (Emergency); 22 EMERGENCY LIGHTS	LID13106